

Alla olevassa taulukossa on erikokoisille CMP-inverttereille suositeltu akun vähimmäiskoko havainnollistamista varten. Huomaa, että tämä perustuu normaaliin lyijy-/happoakkuun, jota ei tulisi purkaa yli 50 %.

| Invertteri päällä | Akun koko (1 hr) | Akun koko (2 hr) | Akun koko(3 hr) |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 140W - 12V | 30 AH | 45 AH | 60 AH |
| 300W - 12V | 60 AH | 90 AH | 120 AH |
| 300W - 24V | 30 AH | 45 AH | 60 AH |
| 600W - 12V | 120 AH | 180 AH | 240 AH |
| 600W - 24V | 60 AH | 90 AH | 120 AH |
| 1000W - 12V | 200 AH | 300 AH | 400 AH |
| 1000W - 24V | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
| 1500W - 12V | 300 AH | 450 AH | 600 AH |
| 1500W - 24V | 150 AH | 225 AH | 300 AH |
| 1700W - 12V | 340 AH | 510 AH | 680 AH |
| 1700W - 24V | 170 AH | 255 AH | 340 AH |
| 2000W - 12V | 400 AH | 600 AH | 800 AH |
| 2000W - 24V | 200 AH | 300 AH | 400 AH |
| 2500W - 12V | 500 AH | 750 AH | 1000 AH |
| 2500W - 24V | 250 AH | 375 AH | 500 AH |