



1.1.2013

## **OHJEITA MXN PERUUTUSKAMERAKAAPELEIDEN ASENNUKSEEN**

MXN-kaapeleiden tiiveysluokka on IP67 ja huolellinen asennus antaa luotettavan suojan kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta.

Kamerakaapelien asennusta tehtäessä on tärkeätä noudattaa seuraavia toimenpiteitä, jotta liitoksesta tulee tiivis.

1. Työnnä kamerakaapelin liittimeen asennettavaa jatkokaapelia suorassa linjassa toisiinsa nähden (kts. nuolimerkintöjä) ja kierrä mutteriholkkia myötäpäivään.
2. Purista liittimiä uudelleen kohtisuorassa ja kierrä vielä uudelleen mutteriholkkia myötäpäivään, kunnes kiristys on riittävä.
3. Käytä liitoksessa asennusrasvaa (ei hapettuvaa), koska se estää kosteuden tunkeutumista ja liitoksen hapettumista.

MXN kameroiden urosliittimessä on tehtaalla asennettu jo valmiiksi suojarasva. Näin suojattuna kamerakaapelin liitos on riittävästi suojattu ja takaa kamerajärjestelmän toimivuuden.

Jos liitos on ulkotilassa ja jatkuvasti alltiina kosteudelle, niin suosittelemme liitokseen päälle asennettavaksi liimautuva kutistesukka.

Kaha Oy - Tekninen palvelu

puh. 09-615 68 500