

PERUUTUSHÄLYTIN

Erittäin korkealaatuinen peruutushälytin
Epoksitäytteellä pöly- ja roiskevesitiiviys sekä värinän kesto
Helppo asennettava
Sama tuote 12V ja 24V käyttökohteisiin

Mallit OVH sis alv. 24%

61-630100 102 dB 55,80 euro

61-630110 82-102 dB 72,30 euro säätty ympäristön ääntä 5-10 dB voimakkaammaksi

61-630120 87 dB 49,60 euro



Jännitealue 10 – 32V

Tehon tarve 87dB = 2W 102dB = 6W säätävä 9W

Äänenpaineen mittaus (A) etäisyydellä 1,2m ± 4 dB

Äänen taajuus 960 – 1440 Hz

Toimintalämpötila -40 - +85°C

Asennusohje Vignal peruutushälyttimille 61-630100, 61-630110 ja 61-630120.

Kiinnitä hälytin kahdella M6 ruuvilla korvakkeista kiinni, joko pysty tai vaakapintaan. Hälyttimessä on korkealaatuinen roiskesuojaus, mutta pitkän ja luotettavan käyttöiän takaamiseksi hälytin on asennettava suojaansa paikkaan ritilä pystyasennossa suunnattuna ajoneuvon takasuuntaan, tai lievästi alaspäin suunnattuna. Hälytintä ei saa sumuttaa maaleilla tai ruostesuoja-aineilla ritilän suunnasta.

Peruutushälytin kytketään sähköisesti toimimaan vain kun peruutusvaihte on päällä, helpoiten peruutusvalon kytkennästä.

Hälyttimen ylempään ruuviliitokseen kytketään + jännite, ja alempaan ruuviliitokseen maa (-). Käytä liitoksissa hyviä johtoliittimiä (M4 ruuville), sekä suojaa ruuviliitos kytkennän jälkeen.

Hälyttimessä on virhekytkentäsuojaus, ja +/- johtimien ollessa väärin päin, hälytin ei toimi.

Hälyttimen virtapiirissä ei saa olla rinnakkain releen kela tai muuta mahdollista häiriön tekijää. Hälytin saattaa toimia virheellisesti, tai hälyttimen sykkivä virta voi häiritä muita saman virtapiirin laitteita.

