

# Bosch C7 -akkuvaraajan toiminnot

## Älykäs Bosch-akkuvaraaja!

**LED palaa vihreänä:**  
12 V (14 Ah – 230 Ah)  
varaus: 14,4 V / 7 A

**LED palaa vihreänä:**  
akku on varattu täyteen,  
**LED vilkkuu vihreänä:**  
ylläpitovaraus

**LED palaa vihreänä:**  
kylmän tai AGM-akun  
varaus: 14,7 V / 7 A tai  
29,4 V / 3,5 A

**LED vilkkuu keltaisena:**  
Regeneration  
Boost-elvytystoiminto  
täysin purkautuneille 12 V, yli  
14 Ah akuille, 16,5 V / 1,5 A.  
Akku on irrotettava ajoneu-  
vosta.

**LED palaa punaisena:**  
12 V virtalähdetoiminto  
esim. kylmälaukkua varten,  
13,6 V / 5 A

**LED vilkkuu punaisena:**  
12 V ylläpitojännite kun esim.  
akku on irti ajoneuvosta



**LED palaa vihreänä:**  
24 V (14 Ah – 120 Ah)  
varaus: 28,8 V / 3,5 A

**LED palaa sinisenä:**  
230 V verkkovirta on  
kytketty, varaaja on  
lepotilassa

**LED palaa vihreänä:**  
toimintatila on valittu

**LED-kehä:**  
akun varaustilan näyttö

**LED palaa punaisena:**  
virtapihdit on kytketty  
väärin päin akkuun

Hinta:

Tuotenumero 0 189 999 070



**BOSCH**

Invented for life

www.bosch.fi

# Bosch C3 -akkuvaraajan toiminnot

## Älykäs Bosch-akkuvaraaja!

**LED palaa punaisena:**  
virtapihdit on kytketty  
väärin päin akkuun

**LED vilkkuu vihreänä:**  
elvytystoiminto pulssilla  
kun 12 V akun jännite on  
7,5 V – 10,5 V, 1,5 A

**LED palaa vihreänä:**  
akku on varattu täyteen,  
ylläpitovaraus

**LED vilkkuu keltaisena:**  
akku varataan

**LED palaa vihreänä:**  
6 V, 1,2 Ah – 14 Ah akun  
varaus, 7,2 V / 0,8 A

**LED palaa sinisenä:**  
230 V verkkovirta on  
kytketty / lepotila  
**LED palaa vihreänä:**  
Toimintatila on valittu



**LED palaa vihreänä:**  
12 V, 14 Ah – 120 Ah  
kylmän tai AGM-akun  
varaus, 14,7 V / 3,8 A

**LED palaa vihreänä:**  
12 V, 14 Ah – 120 Ah akun  
varaus, 14,4 V / 3,8 A

**LED palaa vihreänä:**  
12 V, 1,2 Ah – 14 Ah akun  
varaus, 14,4 V / 0,8 A

**LED palaa vihreänä:**  
12 V varaus, vaihtoehdot  
yllä

Hinta:

Tuotenumero 0 189 999 030



**BOSCH**

Invented for life

www.bosch.fi