

Uusi!
BAT 131



**Akkutesteri BAT 131 Boschilta –
nopea, tarkka, luotettava**



BOSCH

Invented for life

Uusi! BAT 131 -akutesteri Boschilta kaikille 6 V ja 12 V käynnistysakkuille

Boschin akutesterillä BAT 131
6 V ja 12 V käynnistysakkujen testaus



Oivallista: akkujen testaus yksinkertaisesti ja nopeasti

Uusi Boschin kannettava akutesteri BAT 131 sopii optimaalisesti 6 V ja 12 V käynnistysakkujen testaukseen (lyijy-, geeli- ja Vlies/AGM akut).

Kylmäkäynnistysvirta on valittavissa normien CCA, JIS, SAE, EN, DIN ja IEC mukaisesti 100 – 2000 A välillä. Kuormittamaton testaus antaa nopeasti tarkan ja luotettavan testaustuloksen. Erityisesti vaativaan korjaamokäyttöön suunnitellussa laitteessa on kestävä ja tukeva kotelo. Selkeä käyttöliittymä takaa yksinkertaisen käytön.

BAT 131: edut yhdellä silmäyksellä

- ▶ Valikko-ohjattu yksinkertainen käyttö
- ▶ Akun tilan testaus ja viallisen akun tunnistus – riippumatta onko akku kiinni ajoneuvossa vai ei.
Utta: optimoitu testauslogiikka tehdasuuksille akuille.
- ▶ Laajennettu käynnistys-/latausjärjestelmän testaus 12 V ja 24 V järjestelmille. Testeriin voi liittää myös virtapihdin testaustulosten optimoimiseksi.
- ▶ Sisäisen kirjoittimen avulla testaustulos esitetään selkeästi ja graafisesti. Sen avulla on mahdollisesti tarvittavat jatkotoimet helppo argumentoida asiakkaalle.
- ▶ USB-liitäntä testaustulosten tallentamiseen tietokoneelle.
- ▶ Vaihdettavat, kolmemetriset kaapelit mahdollistavat joustavan työskentelyn myös käynnistin-/generaattoritestissä.

Tekniset tiedot	BAT 131
Akun nimellisjännite	6 / 12 V
Käyttökohteet	HA/HYA, kaksipyöräiset, veneet
Akkutyypit	lyijy-happo, geeli, Vlies / AGM
Testausnormit	CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC
Akkujen koko (CCA muk.)	100 – 2000 A
Käynnistys-/latausjärjestelmät	12 / 24 V
Kirjoitin	sisäinen lämpökirjoitin
Valikon kielien määrä	24
Mitat (L x K x S)	noin 270 x 113 x 50 mm
Paino	noin 700 g
Käyttölämpötila	0° – 40°C

Robert Bosch Oy
Autotuotteet
Äyritie 8 E
01510 Vantaa

www.bosch.fi



BOSCH
Invented for life